



## GROWATT ShineLink-X

### Monitoring z każdego miejsca na świecie

- Łatwa instalacja i obsługa
- Plug-and-play
- Automatyczne przypisywanie adresów IP
- Zasięg 120 metrów, szeroki obszar działania
- Archiwizacja danych przez 30 dni nawet w przypadku braku dostępu do internetu
- Monitorowanie do 8 falowników przez moduł RF433.
- Zdalne monitorowanie i konserwacja

	Model	Growatt ShineLink-X
<b>Interfejs komunikacyjny</b>		
Rf433		Tak
Rf433 (otwarta przestrzeń)		Do 120m
Rf433 (dwie ściany)		20m
<b>Źródło zasilania</b>		
Zużycie energii		<2W stan czuwania, <5W szczyt
Napięcie wejściowe zasilacza AC		196V~250V
Częstotliwość pracy zasilacza AC		50/60Hz
<b>Dane ogólne</b>		
Wymiary (długość/wysokość/szerokość) mm		105/85/26mm
Waga		< 1kg
Sposób montażu		Stół / ściana
Stopień ochrony		IP30
Typ wyświetlacza		LED
Temperatura pracy		-20°C~+65°C
Wilgotność		0-95%
<b>Charakterystyka</b>		
Programmable dry contact		OPT
Graficzny interfejs użytkownika		Android/IOS APP
Zdalna aktualizacja oprogramowania		Tak
Maksymalna ilość monitorowanych urządzeń		8(RF433)
Gwarancja		1 rok