



GROWATT ShineLink

Monitoring z każdego miejsca na świecie

- Łatwa instalacja i obsługa
- Plug-and-play
- Automatyczne przypisywanie adresów IP
- Archiwizacja danych przez 30 dni nawet w przypadku braku dostępu do internetu
- Monitorowanie do 8 falowników przez moduł RF433.

	Model	Growatt ShineLink
Interfejs komunikacyjny		
Rf433		Tak
Rf433 (otwarta przestrzeń)		Do 120m
Rf433 (dwie ściany)		20m
Źródło zasilania		
Zużycie energii		<2W stan czuwania, <5W szczyt
Napięcie wejściowe zasilacza AC		196V~250V
Częstotliwość pracy zasilacza AC		50/60Hz
Dane ogólne		
Wymiary (długość/wysokość/szerokość) mm		105/85/26mm
Waga		< 1kg
Sposób montażu		Stół / ściana
Stopień ochrony		IP30
Typ wyświetlacza		LED
Temperatura pracy		-20°C~+65°C
Wilgotność		0-95%
Charakterystyka		
Programmable dry contact		OPT
Graficzny interfejs użytkownika		Android/IOS APP
Zdalna aktualizacja oprogramowania		Tak
Maksymalna ilość monitorowanych urządzeń		8(RF433)
Gwarancja		1 rok